

Zálohování a obnova nastavení (settingu) přístrojů Technisat, (vybavených rozhraním USB)

=====

A) Uložení zálohy

- 1.) na předem naformátované prázdné USB médium (FAT 32)
překopírujte soubor dbdump
- 2.) vložte médium do USB slotu - setting přístroje bude
překopírován do souboru database.cdp
Start a průběh zálohování bude oznámen v infookně OSD
- 3.) vyjměte USB médium - soubor database.cdp uložte v kopii
na jiné "bezpečné" místo ve vašem PC.

B) Obnovení settingu ze zálohy

- 1.) na předem naformátované prázdné USB médium (FAT 32)
překopírujte soubory dbload a soubor settingu database.cdp
- 2.) Přístroj uveďte do továrního nastavení
(MENU - Nastavení - Servisní nastavení - Tov. nastavení)
Po zobrazení Průvodce nastavením (Wizard)
jej odmítněte, červeným tlačítkem na DO.
Přístroj se přednastaví na výrobcem daný seznam programů.
- 3.) vložte médium do USB slotu - setting přístroje bude
překopírován do souboru database.cdp
Start a průběh kopírování bude oznámen v infookně OSD.
V závislosti na velikosti souboru bude kopírování ukončeno,
asi za 2-10 sekund.
- 4.) vyjměte USB médium ;
V případě (většinou po aktualizaci fw) , že se přístroj
nastaví na jinou jazykovou variantu MENU , přenastavte OSD
zpět do režimu Česky, volbu uložte a po vypnutí přístroje do Stand-By
jej restartujte, odpojením od napájení.

(C) 2009 Theodor Mikuláščík - OMKO Digital a.s.